

## Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 Superior (EM/Mains) High Output 23W 2500lm - 220 Bardzo Ciepła Biel | 150cm - Zamienne 58W



[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 250549                                    |
| EAN                              | 4099854271496                             |
| Kod Producenta                   | 4099854271496                             |
| Producent                        | Ledvance                                  |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1500 mm 23W |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                        |
| Gwarancja                        | 5 lat                                     |
| Klasa efektywności energetycznej | A                                         |
| Żywotność (h)                    | 50000                                     |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                                   |

### Informacje techniczne

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Technologia   | LED                      |
| Zamienne (W)  | 58                       |
| Moc (W)       | 23W                      |
| Ściemnianie   | Nie                      |
| Trzonek       | G13                      |
| Rotatable     | Nie                      |
| Kod Koloru    | 220 Ekstra Ciepły Biały  |
| Kolor światła | 2000 Ekstra Ciepły Biały |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 20-39             |
| Jasny Kolor                 | Biały             |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2500lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 108               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora                 | Bez czujnika      |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | High Output                     |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Seria                   | Superior                        |

## Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Długość          | 150cm |
| Długość (mm)     | 1513  |
| Średnica (mm)    | 27    |
| Dokładny kształt | T8    |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

